

<b>PROGRAMARE APELATORULUI TELEFONIC B-TEL 99 SI AT-171</b>			
<b>TASTELE</b>	<b>DESCRIERE</b>	<b>OBSERVATII</b>	<b>VALORI FABRICA</b>
<b>PROGRAMARE NUMERE DE TELEFON CANAL 1</b>			
A 1 1		15 DIGITI+TASTA E	NU
A 1 2		15 DIGITI+TASTA E	NU
A 1 3		15 DIGITI+TASTA E	NU
A 1 4		15 DIGITI+TASTA E	NU
A 1 5		15 DIGITI+TASTA E	NU
A 1 6		15 DIGITI+TASTA E	NU
A 1 7		15 DIGITI+TASTA E	NU
<b>NOTA :</b> - LA AT171 NUMARUL PROGRAMAT LA A17 POATE FI FOLOSIT PENTRU OPRIRE APELATOR .			
<b>PROGRAMARE NUMERE DE TELEFON CANAL 2</b>			
A 2 1		15 DIGITI+TASTA E	NU
A 2 2		15 DIGITI+TASTA E	NU
A 2 3		15 DIGITI+TASTA E	NU
A 2 4		15 DIGITI+TASTA E	NU
A 2 5		15 DIGITI+TASTA E	NU
A 2 5		15 DIGITI+TASTA E	NU
A 2 6		15 DIGITI+TASTA E	NU
A 2 7		15 DIGITI+TASTA E	NU
<b>NOTA :</b> - SE POATE PROGRAMA O PAUZA INAINTEA NUMERELOR DE TELEFON : TASTA A = 1 SEC . TASTA B = 5 SEC . - PENTRU A VIZUALIZA NUMERELE DE TELEFON PROGRAMATE LA O LOCATIE : TASTAM A + NUMARUL LOCATIEI ( 11,12,21,22,ETC. ) DUPA CARE APASAM TASTA D . - PENTRU STERGE UN NUMAR DE TELEFON PROGRAMAT LA O LOCATIE : TASTAM A + NR. LOCATIEI (11,12,21,22,ETC.)+E.			
<b>MODIFICAREA CODULUI DE PROGRAMARE</b>			
C C	*****	MAXIM 5 DIGITI + E	11
<b>NOTA :</b> - INTRARE IN PROGRAMARE : SE TASTEAZA CODUL + E . - DUPA INTRAREA IN PROGRAMARE VA APAREA O LINIUTA PE AFISAJ . - IESIREA DIN PROGRAM SE FACE AUTOMAT DACA NU SE TASTEAZA NIMIC , DUPA 25 DE SECUNDE . - LA AT 171 SE INTRA IN MODUL DE PROGRAMARE PRIN APASAREA O DATA , A SWICH-ULUI DIN INTERIOR .			

PROGRAMAREA MESAJULUI VOCAL CANAL 1 – 8 SECUNDE			
B B 1		E + MESAJUL	NIMIC
PROGRAMAREA MESAJULUI VOCAL CANAL 2 – 8 SECUNDE			
B B 2		E + MESAJUL	NIMIC
PROGRAMAREA MESAJULUI COMUN – 16 SECUNDE			
B B 3		E + MESAJUL	NIMIC
NOTA ;			
- DUPA CE SE FORMULEAZA MESAJUL , SE POATE APASA TASTA E PENTRU A MEMORA ACEL MESAJ , SAU SE POATE REPETA MESAJUL PENTRU A UMPLE TOT TIMPUL ALOCAT .			
ASCULTAREA MESAJELOR VOCALE PREPROGRAMATE			
B 1	CANAL 1	SE AUDE MESAJ	
B 2	CANAL 2	SE AUDE MESAJ	
B 3	COMUN	SE AUDE MESAJ	
PROGRAMARE COD UTILIZATOR – OPRIRE APELATOR			
C	*****	MAXIM 5 DIGITI + E	22
NOTA :			
- PENTRU A OPRI APELATORUL TELEFONIC DE LA TASTATURA ACESTUIA : CODUL DE UTIZATOR + TASTA E .			
-PENTRU A OPRI APELATORUL TELEFONIC DE LA TELEFONUL LA CARE A SUNAT : CODUL DE UTILIZATOR + TASTA * .			
- PENTRU A ASCULTA APELATORUL TELEFONIC DE LA TELEFONUL LA CARE A SUNAT , PENTRU 0 DURATA DE 40 DE SEC. : CODUL DE UTILIZATOR + TASTA # . APASIND TASTA # IN ORICE MOMENT A ASCULTARII SE PRELUNGESTE DURATA CU INCA 40 DE SEC. LA EXPIRAREA DURATEI , APELATORUL TELEFONIC SE VA INCHIDE DAR VA SUNA DIN NOU , PENTRU CA NU A FOST OPRIT CU COD . APASIND TASTA * IN TIMPUL ASCULTARII , APELATORUL TELEFONIC SE VA OPRI SI NU VA MAI SUNA .			
- TELEFONUL PE CARE A SUNAT TREBUIE COMUTAT IN MODUL DE OPERARE–TON–PENTRU A ACCESA APELATORUL.			
- PE DURATA APELarii,LINIA TELEFONICA VA FI INTRERUPTA, NUMAI APELATORUL TELEFONIC AVIND ACCES LA ACEASTA .			
- SEMNIFICATIA TASTELOR :			
E – ENTER . CONFIRMA UN PARAMETRU .			
F - QUIT.RENUNTA LA OPERATIA IN CURS,FARA SA MODIFICE.			
C- CANCEL . ANULEAZA IN OPERATIUNEA DE PROGRAMARE .			
D – PERMITE VIZUALIZAREA PARAMETRILOR PROGRAMATI .			